



Egz.

1

2

3

4

Nazwa opracowania:		
PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
Nazwa obiektu:		
PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO CAŁOWANIE, GMINA KARCZEW		
Adres obiektu:		
CAŁOWANIE, 05-480 KARCZEW		
Branża:		
ELEKTROENERGETYCZNA		
Stadium:		
PROJEKT WYKONAWCZY - branża: elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe		
Nr ewid.:		
Działki o nr ewid.:		
<u>182; 152/2</u>		
<u>obręb 0002, Jednostka ewidencyjna 141704 5</u>		
Inwestor:		
Gmina Karczew ul. Warszawska 28 05-480 Karczew		
Jednostka projektowa:		
PELDOM Kierszniewski Piotr ul. Maratońska 15/3 05-600 Grójec Tel. 512 995 775 Email: pkbiuro.projekt@onet.pl		
Projektant branży elektroenergetycznej: mgr inż. Andrzej Sucharzewski	nr upr. GP-III-7342/82/92	
Asystent projektanta: mgr inż. Piotr Kierszniewski		
Data opracowania: Listopad 2018 r.	Kategoria obiektu: XXVI	

Spis treści

Strona tytułowa	1
Spis treści	2
CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	3
A: CZĘŚĆ OPISOWA	4
I. OPIS TECHNICZNY	4-8
II. OBLICZENIA	9-11
III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	12
B: CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13
Rys. E1 Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia	14-15
Rys. E2 Schemat zasilania oświetlenia ulicznego.	16
Rys. E3 Profil skrzyżowania istn. Linii SN-15 kV z proj. linią nN oświetlenia ulicznego	17
Rys. E4 Orientacja	18
CZĘŚĆ II DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	19
I. Oświadczenie projektanta	20
II. Uprawnienia projektanta	21
III. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	22
ZAŁĄCZNIKI	23

CZĘŚĆ I

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew a PELDOM Kierszniewski Piotr ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec.

Ponadto podstawę opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity z 9 lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z późniejszymi zmianami.
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolowanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Katalogi techniczne producentów osprzętu elektroenergetycznego.
- Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.
- Inwentaryzacja istniejących urządzeń w terenie.
- Podkład geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowany przez uprawnionego geodetę.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Całowanie, Gmina Karczew.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Całowanie, Gmina Karczew.

Zakres opracowania obejmuje:

- Budowa czterech słupów strunobetonowych wirowanych typu E10,5.

- Budowa jedenastu słupów żelbetowych typu ŻN-10.
 - Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 2x35 mm² na nowych konstrukcjach o długości 516 m.
 - Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 2x25 mm² na nowych konstrukcjach o długości 80 m.
 - Montaż opraw oświetleniowych sodowych na nowych słupach.
- Lokalizacja urządzeń zgodnie z Rys. E1.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim na terenie następujących jednostek administracji terenowej: Powiat otwocki, Gmina Karczew.

5. Stan istniejący.

W obrębie miejscowości Całowanie przy drodze powiatowej zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, zasilana ze stacji transformatorowej Całowanie 3 [03-0517], 15/0,4 kV.

Miejscem przyłączenia dla zasilania jest istniejący słup linii napowietrznej niskiego napięcia zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Całowanie 3 [03-0517], z istniejącą szafką pomiarową. Droga powiatowa w zakresie objętym opracowaniem nie jest oświetlona. Mając na uwadze polepszenie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia zewnętrznego. Na obszarze inwestycji znajduje się następująca infrastruktura naziemna i podziemna: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna nn i SN, sieć teletechniczna.

Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

6. Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego.

Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego projektowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2724W w miejscowości Całowanie po jednej stronie drogi. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej miejscem przyłączenia jest istniejący słup linii napowietrznej niskiego napięcia ze stacji transformatorowej 15/4 kV Całowanie 3 [03-0517], miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejściu do złącza od strony zasilania. Projektuje się kabel z żyłami aluminiowymi o przekroju min. 2x35 mm² o łącznej długości 496 m, a z zapasami 516 m oraz kabel z żyłami aluminiowymi o przekroju min. 2x25 mm² o łącznej długości 77 m, a z zapasami 80 m. Zasilanie oświetlenia zostanie wykonane z istniejącego słupa typu E10,5.

Projektowaną linię wykonać przewodem typu AsXSn 2x35 mm² o naciągu 37,5 MPa oraz AsXSn 2x25 mm² o naciągu 42,5 MPa zawieszonych na żerdziach typu E i ŻN. Usytuowanie słupów pokazano na rysunku E1. Należy stosować słupy nowe, bez wad fabrycznych, pęknięć i ubytków betonu osłabiającego zbrojenie, a koniec zakopany w ziemi zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Ustój do słupów zastosować do gruntu kat. średniej – strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy należy chronić przed korozją przez pokrycie lakierem asfaltowym.

Do ochrony linii oświetleniowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych, na słupie krańcowym zastosować odgromniki 0,5/5 kA i wykonać dla nich uziemienie o rezystancji nie

przekraczającej 10 Ω . Proponuje się zastosować pręty FeCu 16-20 mm, o długości min. 8m. wbite w ziemię i metalicznie płaskownikiem FeZn 25x4 mm między sobą połączone poprzez spawanie (długość spawu nie mniejsza niż dwukrotna szerokość płaskownika). Miejsce łączeń zabezpieczyć przed korozją poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w części nadziemnej – wazeliną bezkwasową. W instalacji uziemiającej zastosować zaciski probiercze pozwalające na wykonanie pomiarów uziemienia.

7. Projektowane słupy oświetlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawić 15 sztuk nowych słupów oświetleniowych typu E o wysokości 10,5 m i ŻN-10 o wysokości 10 m, zgodnie z trasą uzgodnioną na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczącej posadowienia projektowanych słupów w terenie. Jako źródło światła należy stosować lampy typu sodowe o mocy 70 W. Oprawa chroniona do poziomu IP 66. Oprawy instalować na wysokości 10 m nad siecią przy pomocy wysięgników jednoramiennych. Długość ramienia wysięgnika 1,0 m. Każdą oprawę należy zabezpieczyć odrębną wkładką bezpiecznikową typu gG/gL 6A, umieszczona w bezpiecznikowym złączu oświetleniowym. Oprawy należy przyłączyć do zacisków odgałęźnych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDYżo 3x2,5 mm² 750 V.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku będzie odbywał się z istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego – licznik elektroniczny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 1-fazowy. Szafka pomiarowa SON na istniejącym słupie linii nn. Skrzynka sterowania oświetlenia ulicznego istniejąca. Moc przyłączeniowa 5 kW, Wartość zabezpieczeń 25 A należy zastosować zgodnie ze schematem.

9. Oprawy oświetleniowe.

Ze względu na budowę oświetlenia ulicznego przewidziano zastosowanie opraw z lampami sodowymi. Zastosowane oprawy oświetleniowe są zbieżne z istniejącym oświetleniem.

Do oświetlenia ulicy zastosowano oprawy typu sodowe o mocy 70 W i następujących parametrach:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

-
- obudowa oprawy- wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym,
 - stopień ochrony- IP65 dla komory lampy i komory osprzętu,
 - rama nośna wykonana z lakierowanego ciśnieniowego odlewu aluminiowego,
 - oprawy wyposażone w filtr umożliwiający „oddychanie oprawy” – wyrównanie ciśnień między komorą lampy i otoczeniem,
 - szybkie otwieranie (obrotowy zamek) klosza,
 - demontaż klosza i płyty z blokiem elektrycznym bez użycia narzędzi poprzez wyjecie z zawiasów,
 - oprawa przy montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie, sposób montażu tylko w dół,
 - oprawa zaopatrzona w stabilny, uniwersalny zacisk do mocowania opraw na słupie,
 - montaż oprawy – uniwersalny rozmiar o średnicy 34-60mm,
 - znamionowe napięcie pracy – 230V/240V,
 - klasa ochronności elektrycznej: II oprawa izolowana
 - rodzaj źródła światła – sodowa,

10. Ochrona od porażień prądem elektrycznym.

W sieci niskiego napięcia stosuje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) oraz ochronę przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową). Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja kabli, przewodów (stosować 750 V) oraz osłony i obudowy części czynnych urządzeń elektrycznych. Układ sieci niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. Zgodnie ze stanem istniejącym dodatkowa ochrona od porażień (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Instalację przeciwporażeniową dla projektowanego oświetlenia poprzez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napięciu znamionowym poniżej 1 kV w normie PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów takich jak:

- przewód YDY 2x2,5 mm² montowany w giętkiej róże izolacyjnej w przestrzeni wysięgnika i elementu mocującego oprawę,
- oprawa oświetleniowa w II klasie ochronności,
- izolacyjne złącza bezpiecznikowe, dla połączenia przewodów zasilających oprawę oświetleniową – II klasa ochronności.

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C oraz poprzez zastosowanie elementów sieci wykonanych w II klasie ochronności – przewody, oprawy.

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić przy pomocy pomiarów skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej. Poprawność nastaw zabezpieczeń nadprądowych realizujących ochronę przeciwporażeniową należy sprawdzić przed oddaniem instalacji do użytkowania. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych i nieskutecznej działającej ochrony, należy zastosować środki przewidziane przez w/w przepisy.

11. Ochrona przeciwprzebieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przebieciami – istniejąca – w stacji transformatorowej.

Ochrona instalacji odbiorczej – istniejąca – po stronie odbiorców – w tablicach głównych obiektów.

Warunkiem poprawnej pracy ograniczników przepięć w warunkach zakłóceń jest ich połączenie z uziomem o rezystancji $R_u \leq 10 \Omega$.

12. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, pod stałym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosować materiały fabrycznie nowe posiadające atesty i znaki bezpieczeństwa. Przed oddaniem przyłącza do użytkowania należy wykonać pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciągłości żył i rezystancji izolacji. Wyniki pomiarów należy potwierdzić protokołem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziom należy rozbudować. Jeżeli uzgodnienia obwarowane są warunkiem wcześniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajęcie terenu (np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas zieleni) należy zawrzeć stosowną umowę w siedzibie właściciela lub odpowiadającego zarządcy. Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń należy prowadzić pod nadzorem, jeżeli właściciel tego wymaga. Wykonawca winien stosować się do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniających poszczególnych właścicieli lub zarządców nieruchomości.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy.

SON zasilany ze stacji transformatorowej Całowanie 3:

Obliczenia mocy zainstalowanej – bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy – 70 W

Liczba opraw oświetleniowych projektowanych na obwodzie:

Ilość opraw – 15 szt.

Moc łączna projektowanych opraw:

$$P = 70 \cdot 15 = 1050 \text{ W} = 1,05 \text{ kW}$$

Moc istniejących opraw:

$$P = 210 \text{ W} = 0,21 \text{ kW.}$$

Obwód oświetleniowy (istn. + proj.) – 210 W + 1050 W = 1260 W = 1,26 kW

Moc zapotrzebowana P_z

$$P_z = k_i \cdot k_j \cdot P_u$$

P_u – moc umowna

k_j – współczynnik rozruchu (współczynnik przyjęty do obliczeń 1,2)

k_i – współczynnik jednoczesności - 1

$$P_z = 1512 \text{ W}$$

Dla zasilania projektowanego oświetlenia przewidziano moc przyłączeniową zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

$$I_n = \frac{P_u}{U_{nf} \cdot \cos\varphi} = 7,64 \text{ A}$$

$$I \geq 1,6 \cdot I_n = 1,6 \cdot 7,64 \text{ A} = 12,22 \text{ A}$$

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON Całowanie 3.

Zabezpieczeniem głównym jest bezpiecznik umieszczony w przedziale pomiarowym złącza o wartości 25 A.

2. Dobór zabezpieczeń.

Dla projektowanego oświetlenia dobrano oprawę o mocy 70 W.

Prąd obciążenia:

$$I_B = \frac{P}{U_n \cdot \cos\varphi}$$

gdzie:

P_u – moc umowna

U_{nf} – napięcie znamionowe

I_B – prąd obciążenia obwodu

$$I_B = \frac{70}{230 \cdot 0,93} = 0,33 \text{ A}$$

$$I_n = 0,48 \text{ A}$$

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 6 A.

Projektuje się obwód oświetleniowy składający się łącznie z 15 opraw oświetleniowych.

3. Dobór projektowanego kabla na długotrwałą obciążalność prądową.

Zasilanie opraw oświetleniowych w miejscowości Całowanie.

Obliczenie prądu obciążenia dla obwodu jednofazowego:

$$I_B = \frac{S}{U_{nf}} = \frac{P}{U_{nf} \cdot \cos\varphi}$$

gdzie:

I_B – obliczeniowy prąd obciążenia przewodu lub kabla, w [A]

U_n – napięcie fazowe, w [V]

$\cos\varphi$ – współczynnik mocy, w [-]

S – moc pozorna obciążenia przewodu lub kabla, w [VA]

P – moc czynna obciążenia przewodu lub kabla, w [W].

$$I_{obl} = \frac{P}{U_n \cdot \cos\varphi} = \frac{1050}{230 \cdot 0,86} = 5,31 \text{ A}$$

Słupy oświetleniowe zasilone będą kablem typu AsXSn 2x35 mm² o obciążalności długotrwałej wynoszącej $I_{dd} = 138 \text{ A}$.

I_{dd} – długotrwała obciążalność przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

$I_{dd} > I_{obl}$

$138 > 5,31$

Warunek jest spełniony.

W rozdzielniczy SON należy zainstalować zabezpieczenie prądowe o wartości 25 A.

Zabezpieczenie to limituje pobór mocy zgodnie z wydanymi i obowiązującymi warunkami przyłączenia.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-3 dobór zabezpieczeń kabli i przewodów należy wykonać zgodnie z następującymi warunkami:

$I_b \leq I_N \leq I_z$

gdzie:

I_N – prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]

I_z – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A]

$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$

$I_b = I_{obl} = 5,31 \text{ A}$

$I_N = 25 \text{ A}$

$I_z = I_{dd} = 138 \text{ A}$

$I_2 = k_2 \cdot I_N$

k_2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie umownym, przyjmowany jako równy:

- 1,6-2,1 dla wkładek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D,
- 1,2 dla wyłączników nadprądowych selektywnych.

$I_2 = 36,25 \text{ A}$

$5,31 \leq 25 \leq 138$

$36,25 \leq 200,1$

Warunek został spełniony – przekrój kabla AsXSn 2x35 mm² został dobrany prawidłowo.

4. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napięć.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw należy prowadzić obliczenia metodą momentów:
- dla obwodów jednofazowych

$$U_{\%} = \frac{2 \cdot 100}{\gamma \cdot S \cdot U_{nf}^2} \cdot \sum P_i \times L_i$$

gdzie:

P_i – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW]

L_i – i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu następnego, w którym występuje obciążenie P_i)

γ – konduktywność przewodu, w [m/($\Omega \cdot \text{mm}^2$)]

S – przekrój przewodu, w [mm²]

U_{nf} – napięcie znamionowe fazowe

U_n – napięcie znamionowe międzyprzewodowe

Spadek napięcia na linii oświetlenia ulicznego.

Lp.	Opis	Typ	przekrój linii zasilającej	długość przęsła	moc pobierana ze słupa [kW]	moc przesyłana zainstalowana	współczynnik jednoczesności kł	moc przesyłana szczytowa	spadek napięcia
1.	L 1	AsXSn	25	32	70	1120	1,00	1120,00	0,170
2.	L 2	AsXSn	25	49	70	1050	1,00	1050,00	0,245
3.	L 3	AsXSn	25	45	70	980	1,00	980,00	0,210
4.	L 4	AsXSn	25	32	70	910	1,00	910,00	0,138
5.	L 5	AsXSn	35	42	70	840	1,00	840,00	0,120
6.	L 6	AsXSn	35	38	70	770	1,00	770,00	0,099
7.	L 7	AsXSn	35	36	70	700	1,00	700,00	0,086
8.	L 8	AsXSn	35	41	70	630	1,00	630,00	0,088
9.	L 9	AsXSn	35	36	70	560	1,00	560,00	0,068
10.	L 10	AsXSn	35	37	70	490	1,00	490,00	0,062
11.	L 11	AsXSn	35	38	70	490	1,00	490,00	0,063
12.	L 12	AsXSn	35	37	70	420	1,00	420,00	0,053
13.	L 13	AsXSn	35	42	70	350	1,00	350,00	0,050
14.	L 14	AsXSn	35	39	70	280	1,00	280,00	0,037
15.	L 15	AsXSn	35	37	70	210	1,00	210,00	0,026
16.	L 16	AsXSn	35	37	70	140	1,00	140,00	0,018
17.	L 17	AsXSn	35	36	70	70	1,00	70,00	0,009
				654	sumaryczny spadek napięcia w [%]				1,54

Spadek napięcia się w projektowanej linii nie powinien przekraczać wartości 2 %. Obliczony spadek napięcia na odcinku od stacji do projektowanego złącza wynosi poniżej 2%.

Warunek został spełniony.

1,54 % < 2%

5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Obliczenia zostały wykonane na końcu projektowanej linii oświetlenia.

Z uwagi na uproszczony charakter obliczeń pominięto impedancję systemu elektroenergetycznego. Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Sprawdzenie warunków przeprowadzono zgodnie z obowiązującą normą: PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo”.

Wymagania dotyczące samoczynnego wyłączenia zasilania uważa się za spełnione gdy:

$$Z_s \cdot I_a < U_o$$

Z_s – impedancja pętli zwarcia w [Ω]

I_a – wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie urządzenia - dla zabezpieczeń nadmiarowo prądowych o prądzie znamionowym 10 [A] wartość $I_a = 100$ A powodującą odłączenia zasilania w czasie nie przekraczającym 5 s

U_o – napięcie między przewodem fazowym a ziemią [230 V]

Impedancję pętli zwarcia oblicza się ze wzoru:

$$Z_s = 1,25 \cdot Z'_s$$

$$Z'_s = \sqrt{R_s^2 + X_s^2}$$

R_L – rezystancja linii (obejmuje przewód fazowy i przewód ochronny)

X_L – reaktancja linii (obejmuje przewód fazowy i przewód ochronny)

$$R_L = R_o \cdot l$$

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXS_n 2x35 mm²

$$R_L = 0,868 [\Omega/\text{km}]$$

$$X_L = 0,087 [\Omega/\text{km}]$$

$$l = 0,516 \text{ km}$$

- rezystancja i reaktancja transformatora

$$R_T = 0,044 [\Omega], X_T = 0,105 [\Omega]$$

Rezystancja systemu

$$R_s = 2 \cdot R_L \cdot l + R_T = 0,940 \Omega$$

Reaktancja systemu

$$X_s = 2 \cdot X_L \cdot l + X_T = 0,195 \Omega$$

Impedancja pętli zwarcia

$$Z'_s = \sqrt{R_s^2 + X_s^2} = 0,96 \Omega$$

$$Z_s = 1,25 \cdot Z'_s = 1,25 \cdot 0,96 = 1,331 \Omega$$

$$Z_s \cdot I_a < U_o$$

Dla zabezpieczenia 10 A $I_a = 100$ A

$$Z_s \cdot I_a = 1,331 \cdot 100 = 133,1 \text{ V}$$

$$133,1 \text{ V} < 230 \text{ V}$$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania został spełniony.

Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji są pozytywne wyniki pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Po wykonaniu linii oświetlenia należy wykonać pomiary sprawdzające: sprawdzenie ciągłości, pomiar rezystancji izolacji przewodów zasilających, pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia (impedancja pętli zwarcia), pomiar rezystancji uziemienia.

III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

L.p.	Opis	Jednostka	Ilość
	Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia		
1	Słup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3	Szt.	4
2	Słup żelbetowy typu ŻN-10	Szt.	11
3	Przewód AsXSn 2x35mm ²	m	516
4	Przewód AsXSn 2x25mm ²	m	80
5	Ogranicznik przepięć 0,5/5	Szt.	2
6	Zaciski odgałęźny dwukrotnie przebijający izolację	Szt.	34
7	Płyta ustojowa U-85	Szt.	8
8	Belka ustojowa B-60	Szt.	33
9	Płyta stopowa 0,3x0,3m	Szt.	4
10	Obejma OU do słupa typu E	Szt.	8
11	Uchwyt przelotowy	Szt.	12
12	Uchwyt odciągowy	Szt.	6
13	Uchwyt narożny	Szt.	1
14	Uchwyt dystansowy	Szt.	1
15	Śruba z nakrętką i podkładką	Szt.	4
16	Hak wieszakowy M16x200	Szt.	13
17	Hak wieszakowy M16x240	Szt.	7
18	Taśma COT 36	wg potrzeb	
19	Klamerka COT 37	wg potrzeb	
20	Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 70 W	Szt.	15
21	Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe złącze oświetlenia	Szt.	15
22	Bezpiecznik gG/gL 6 A	Szt.	15
23	Wysięgnik rurowy do lamp oświetlenia o wysięgu 1,0 m	Szt.	15
24	Uchwyt do wysięgnika na słup wirowany	Szt.	4
25	Uchwyt do wysięgnika na słup ŻN	Szt.	11
26	Przewód YDY 3x2,5 mm ²	m	75
27	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	wg potrzeb	
28	Uziom pionowy	wg potrzeb	
29	Materiały pomocnicze	wg potrzeb	

B: CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rysunek E1 – Plan budowy oświetlenia.

Rysunek E2 – Schemat zasilania.

Rysunek E3 – Profil skrzyżowania istn. linii SN 15 kV z projektowaną linią nn oświetlenia ulicznego.

Rysunek E4 – Orientacja.